

Guía de uso AMP 7000-FD-D

(DUALBAND + WIFI + 3G)

¿Cómo realizar la **descarga de parámetros**?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio
Escriba 9 veces 0 (**EJEMPLO: 00000000**).
- 3 - Presione **MENÚ**.
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**.
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio
Escriba 9 veces 0 (**EJEMPLO: 00000000**).
- 6 - Seleccione la opción **PARÁMETROS DESCARGAR**.
- 7 - Elija la opción **TMS**.
- 8 - Espere el mensaje "**CONECTADO A TMS**" y presione **ENTER**.
- 9 - Una vez descaragada la información, **EL EQUIPO SE REINICIARA AUTOMÁTICAMENTE**.
- 10 - Recuerde que ahora su clave será el número del RIF de su empresa (**EJEMPLO: 406642096**).

¿Cómo realizar el **informe de configuración**?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(**EJEMPLO: 406642096**).
- 3 - Presione **MENÚ**.
- 4 - Busque en las opciones **REPORTES**.
- 5 - Seleccione la opción **INFORME DE CONFIGURACIÓN**.
- 6 - Podrá visualizar la información de su comercio.



¿Cómo hacer una prueba de **comunicación**?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF
(**EJEMPLO: 406642096**).
- 3 - Presione la tecla **FUNC**.

Guía de uso

AMP 7000-FD-D

(DUALBAND + WIFI + 3G)

¿Pasos para realizar el cambio de SIM?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 3 - Presione **MENÚ**.
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**.
- 5 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 6 - Seleccione la opción **COMUNICACIÓN**.
- 7 - Seleccione la opción **GPRS**.
- 8 - Seleccione el **SIM con el cual desea realizar la conexión entre las operadoras disponible**.

Pasos para realizar una compra

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio
Escriba 9 veces 0 (EJEMPLO: 000000000).
- 3 - Presione la tecla **ENTER**.
- 4 - Busque en las opciones **COMPRA**.
- 5 - Introduzca la cédula de identidad y presione la tecla **ENTER**.
- 6 - Introduzca el monto y presione la tecla **ENTER**.
- 7 - Confirme el monto y presione la tecla **ENTER**.
- 8 - Inserte la tarjeta.
- 9 - Seleccione el tipo de cuenta.
- 10 - Introduzca la clave.

Pasos para configurar la conexión WIFI

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 3 - Presione **MENÚ**.
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**.
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 6 - Seleccione la opción **COMUNICACIÓN**.
- 7 - Seleccione la opción **WIFI**.
- 8 - Presione la tecla **ENTER**.
- 9 - Seleccione la red.
- 10 - Introduzca la clave.

Para introducir las letras en la clave Wifi:
Presione el número y la tecla ALPHA tantas veces sea necesario.

¿Cómo anular una compra?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 3 - Presione la tecla **ENTER**.
- 4 - Busque en las opciones **ANULACIÓN**.
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 6 - Seleccione la opción de su preferencia.

Guía de uso

AMP 7000-FD-D

(DUALBAND + WIFI + 3G)

¿Cómo generar un cierre de Lote?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 3 - Presione **MENÚ**.
- 4 - Busque en las opciones **TRANSACCIÓN**.
- 5 - Seleccione la opción **CIERRE**.
- 6 - Presione la tecla **ENTER**.

Conexión de Cable Red local

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**.
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 3 - Presione la tecla **MENÚ**.
- 4 - Busque en las opciones **AJUSTES**.
- 5 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (EJEMPLO: 406642096).
- 6 - Busque la opción **COMUNICACIÓN**.
- 7 - Presione la opción **CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN**.
- 8 - Seleccionar el **MEDIO IP**.

Puertos



Power: El sistema de carga se encuentra localizado en la parte trasera del dispositivo.



LAN: Equipo que permite la conexión y comunicación de dos o más ordenadores para compartir datos entre sí, localizado en la parte trasera del dispositivo



Bancamiga
Banco Universal

@Bancamiga

0500 Tubanca
0501 8 8 2 2 6 2 2

www.bancamiga.com