

# Guía de uso AMP 9000-CA

## ¿Cómo realizar la **descarga de parámetros?**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio  
Escriba 9 veces 0 (**EJEMPLO: 000000000**)
- 3 - Presione **MENÚ**
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio  
Escriba 9 veces 0 (**EJEMPLO: 000000000**)
- 6 - Seleccione la opción **PARÁMETROS DESCARGAR**
- 7 - Elija la opción **TMS**
- 8 - Espere el mensaje "**CONECTADO A TMS**" y presione **ENTER**
- 9 - Una vez descaragada la información, **EL EQUIPO SE REINICIARA AUTOMÁTICAMENTE**
- 10 - Recuerde que ahora su clave será el número del RIF de su empresa (**EJEMPLO: 406642096**)

## ¿Cómo realizar el **informe de configuración?**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF  
(**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione **MENÚ**
- 4 - Busque en las opciones **REPORTES**
- 5 - Seleccione la opción **INFORME DE CONFIGURACIÓN**
- 6 - Podrá visualizar la información de su comercio

## ¿Cómo hacer una prueba de **comunicación?**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF  
(**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione la tecla **FUNC**



# Guía de uso

## AMP 9000-CA

### ¿Pasos para realizar el **cambio de SIM?**

- 1 - Apague el equipo
- 2 - De vuelta al equipo y **retire la tapa de seguridad**
- 3 - Podrá visualizar la ranuras con los **SIM**
- 4 - Inserte el SIM en la ranura principal (**COLOR CREMA**)
- 5 - Coloque la tapa de seguridad
- 6 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 7 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 8 - Presione **MENÚ**
- 9 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 10 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 11 - Seleccione la opción **COMUNICACIÓN**
- 12 - Seleccione la opción **GPRS**
- 13 - Seleccione el **SIM instalado en el paso 4**

### Pasos para realizar una **compra**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio  
Escriba 9 veces 0 (EJEMPLO: 000000000)
- 3 - Presione la tecla **ENTER**
- 4 - Busque en las opciones **COMPRA**
- 5 - Introduzca la cédula de identidad y presione la tecla **ENTER**

### Pasos para configurar la **conexión WIFI**

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 3 - Presione **MENÚ**
- 4 - Busque en las opciones **ADMIN COMERCIO**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio la cuál es tu RIF (**EJEMPLO: 406642096**)
- 6 - Seleccione la opción **COMUNICACIÓN**
- 7 - Seleccione la opción **WIFI**
- 8 - Presione la tecla **ENTER**
- 9 - Seleccione la red
- 10 - Introduzca la clave

Para introducir las letras en la clave Wifi:  
**Presione el número y la tecla ALPHA tantas veces sea necesario**

- 6 - Introduzca el monto y presione la tecla **ENTER**
- 7 - Confirme el monto y presione la tecla **ENTER**
- 8 - Inserte la tarjeta
- 9 - Seleccione el tipo de cuenta
- 10 - Introduzca la clave

# Guía de uso AMP 9000-CA

## ¿Cómo anular una compra?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF  
(EJEMPLO: **406642096**)
- 3 - Presione la tecla **ENTER**
- 4 - Busque en las opciones **ANULACIÓN**
- 5 - Introduzca nuevamente su clave comercio RIF  
(EJEMPLO: **406642096**)
- 6 - Seleccione la opción de su preferencia

## ¿Cómo generar un cierre de Lote?

- 1 - Prenda el equipo y presione la tecla **ENTER**
- 2 - Introduzca su clave de comercio la cuál es tu RIF  
(EJEMPLO: **406642096**)
- 3 - Presione **MENÚ**
- 4 - Busque en las opciones **TRANSACCIÓN**
- 5 - Seleccione la opción **CIERRE**
- 6 - Presione la tecla **ENTER**







 @Bancamiga


 0500 Tubanca  
 0501 8 8 2 2 6 2 2

[www.bancamiga.com](http://www.bancamiga.com)